

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Екатеринбург +7(343)384-55-89, Казань +7(843)206-01-48, Краснодар +7(861)203-40-90,
Москва +7(495)268-04-70, Санкт-Петербург +7(812)309-46-40,
Единый адрес: tze@nt-rt.ru

Электроприводы **10000А**

ФУНКЦИИ:

Закрытие и открытие проходного сечения арматуры и остановка запорного устройства арматуры в любом промежуточном положении по командам оператора в режимах дистанционного и местного управления.

Автоматическое отключение электродвигателя конечными выключателями при достижении запорным устройством арматуры крайних положений.

Автоматическое отключение электродвигателя по сигналам устройства ограничения крутящего момента на открытие и закрытие при превышении допустимых нагрузок на выходном звене.

Выдача дискретных сигналов при достижении запорным устройством арматуры крайних положений и при срабатывании устройства ограничения крутящего момента.

Управление запорным устройством арматуры с помощью ручного дублера.

Указание положения запорного устройства арматуры в процессе работы на местном указателе.

Исключение вмешательства посторонних лиц в работу.

Автоматическое включение-выключение ручного дублера электропривода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Наименование параметра	10000А
Тип присоединительного места	Д
Номинальная мощность, кВт	4
Макс. усилие на маховике ручного дублера, Н, не более	750
Частота вращения выходного звена, об/мин:	6
Диапазон ограничения крутящего момента на выходном звене, Нм, в пределах	5000...10000
Диапазон настройки концевых выключателей на количество оборотов выходного звена, об.	±10
Погрешность установки выходного звена после срабатывания конечных выключателей, угл. град., не более	10
Масса, кг. не более	132
Габаритные размеры, мм, не более	1260x360x890
Срок службы, лет	30
Условия эксплуатации	-50°С...+50°С

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Екатеринбург +7(343)384-55-89, Казань +7(843)206-01-48, Краснодар +7(861)203-40-90,
 Москва +7(495)268-04-70, Санкт-Петербург +7(812)309-46-40,
 Единый адрес: tze@nt-rt.ru